# Schalt-Mess-Steckdose

**Artikel-Nr.: 140666**




## Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern, wie beispielsweise Elektroheizungen, und misst die Leistung und den Energieverbrauch
- Anzeige der verbrauchten Energiekosten über die Homematic IP Smartphone-App
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schalt-Mess-Steckdose keine umliegenden Steckdosen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Versorgungsspannung** | 230 V/50 Hz |
| **Stromaufnahme** | 16 A max. |
| **Leistungsaufnahme Ruhebetrieb** | < 0,3 W |
| **Max. Schaltleistung** | 3220 W, 3680 W für 30 Minuten |
| **Lastart** | ohmsche Last |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Umgebungstemperatur** | -10 bis +35 °C |
| **Abmessungen (B x H x T)** | 70 x 70 x 39 mm<br>(ohne Netzstecker) |
| **Gewicht** | 154 g |
| **Funkfrequenz** | 868,3 MHz/869,525 MHz |
| **Typ. Funk-Freifeldreichweite** | > 150 m |

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 140666 |
| **EAN-Code** | 4047976406661 |
| **Kurzbezeichnung** | HMIP-PSM |
| **Verpackungseinheit** | 30 |
| **Maße Verpackung** | 122 x 112 x 147 mm |

## Lieferumfang

| |
|---|
| **Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose** |
| **Bedienungsanleitung** |